



SICUREZZA per l' ALLESTIMENTO DEI CAMPI di ACCOGLIENZA

Nella fase dell'allestimento di un campo d'accoglienza, vengono utilizzate le seguenti attrezzature/macchine:

- automezzi, rimorchi, carelli vari
- macchine operatrici
- gruppi elettrogeni di piccole, medie e grandi dimensioni
- impianti elettrici in bassa e bassissima tensione
- Attrezzi di uso comune quali martello, mazza, attrezzatura minuta;

Vengono inoltre utilizzate le seguenti opere provvisorie:

- scale a mano
- ponteggi provvisori
- puntelli per tesse aeree di corrente.

I rischi correlati alle attività logistiche sono i seguenti:

-);;> impigliamento, stritolamento per contatto con gli organi in movimento (notevole)
-);;> proiezione di schegge (notevole)
-);;> elettrocuzione (notevole)
-);;> rumore (accettabile);;> movimentazione manuale dei carichi (accettabile)
-);;> ferite e tagli per contatti con le attrezzature oppure derivanti dalla manipolazione di materiali (accettabile).

Qui di seguito gli interventi/procedure per ridurre i sopra elencati rischi:

durante l'individuazione del luogo, per la realizzazione di un'area di accoglienza, occorre valutare il fondo su cui verranno montate le tende, il posizionamento della cucina e del refettorio, l'esposizione a cavi elettrici o cavi alta tensione, il posizionamento del gruppo elettrogeno (il più lontano possibile da zona dormitorio e cucina, compatibilmente con cavi elettrici e quadri disponibili);

- per posti di lavoro ad altezze non superiori a 3 metri da terra, realizzare solidi impalcati di protezione;
- verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro, se quest'ultimo è soggetto al rischio di caduta di materiali dall'alto;
- quando nelle immediate vicinanze del posto di lavoro sono allestiti costruire un'area di protezione;
- vigilare ponteggi o postazioni di caricamento e sollevamento dei materiali, si deve sul corretto utilizzo dei DPI;
- autorizzare all'uso delle attrezzature solo personale competente, in particolare modo di attrezzature rumorose;
- verificare che le attrezzature e i macchinari siano dotati di tutte le protezioni degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavvio automatico della macchina;
- l'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra;
- i cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile;
- verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici;
- delimitare l'area intorno al gruppo elettrogeno con accesso riservato solo a personale autorizzato;
- Verificare periodicamente i rifornimenti e i livelli di combustibile e olio ;
- prima di qualsiasi operazione, metter il gruppo elettrogeno a terra con l'apposito picchetto;
- tutti i collegamenti al quadro elettrico devono essere fatti con l'interruttore spento;
- effettuare periodiche manutenzioni delle attrezzature;
- fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucchiolevoli;
- le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
- verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza;

- verificare con frequenza gli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno;
- la zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine a libera dai materiali di risulta;
- posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica e in modo che non costituiscano intralcio;
- segnalare immediatamente i danni riscontrati nei cavi elettrici;
- le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentare scala a mano;
- è vietato lavorare su un singolo cavalletto;
- è vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi di materiale o altri elementi di fortuna;
 - la movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone per ripartire e ridurre lo sforzo.

DPI da utilizzare:

- **tuta di protezione**
- **scarpe antinfortunistiche**
- **elmetto**
- **guanti pelle fiore/crosta**
- **cuffie {in caso di rumore}**